

ZIRCON®

FINNER YTTERKANTER PÅ REGLAR

StudSensor™ e40



Djupsökande regeldetektor med patenterat nypgrepp, SpotLite®-markör och WireWarning® detektering av strömförande växelströmsledning.

StudSensor™ e40 lokaliserar snabbt och enkelt ytterkanterna på träreglar, metallreglar och bjälkar bakom väggar, tak och golv. Verktöget är försett med ett nytt användarvänligt gränssnitt och en förbättrad SpotLite®-markör. Ett patenterat nypgrepp och formgivning ger ett säkert grepp i alla vinklar för båda händerna.

- **StudScan-läget** detekterar ytterkanter på trä- och metallreglar på upp till 19 mm djup
- **DeepScan®-läget** fördubblar sökdjupet till upp till 38 mm djup
- **READY-indikatorn** visar när kalibreringen har slutförts
- **WireWarning® detektering** indikerar närvaro av strömförande växelströmsledning på upp till 51 mm djup
- **Röda pil-ikoner** tänds upp efter hand som man närmar sig målet
- **EDGE-ikonen** tänds upp när regelns ytterkant har detekterats
- **SpotLite®-markören** visar en pilformad ljusmarkering på väggen som tydligt pekar ut målet
- Zircon's patenterade **"över regeln"-indikering** visar när sökningen måste göras om på ett annat ställe ifall sökningen påbörjades mitt över en regel



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	H 169 mm x B 71 mm x D 43 mm
Vikt	113 g utan batteri
Batterityp	9V Alkaline ingår ej
Noggrannhet*	Upp till 19 mm djup: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används Upp till 38 mm djup: Typiskt inom 3 mm när proceduren med dubbel sökning och markering används
Sökdjup*	StudScan-läget: Upp till 19 mm DeepScan®-läget: Upp till 38 mm
WireWarning® Noggrannhet*	Vid 90-250 V / 50-60 Hz typiskt ca 152 mm vid en oskärmad strömförande ledning
WireWarning® Sökdjup*	I en vanlig vägg med elektrisk installationskabel kan ledningen typiskt detekteras på upp till 51 mm djup
Användningstemperatur	-7° till +41°C
Förvaringstemperatur	-29° till +66°C
Luftfuktighet	5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentålighet	Stänk- och vattenskyddad. Ej vattentät.

*NOTERA: Sökdjup och noggrannhet kan variera beroende på fukt, material, ytbeklädnad, målarfärg med mera. Ej lämpligt för användning på putsade träskivor. Endast för inomhusanvändning.



Finns ytterkanter på reglar



Söker efter reglar i tjocka väggar



Finns trä- och metallreglar



WireWarning® detektering

ZirconCorporation ZirconTV ZirconTools ZirconToolPro ZirconTools

© 2017. DeepScan, SpotLite, StudSensor, WireWarning, och Zircon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Zircon Corporation • C/N 2592 Rev A 05/17

Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | +1-800-245-9265 | info@zircon.com | www.zircon.com